

 **batteries for life**  
**STARTCRAFT®**

# Lithium Power



 **HEIZSYSTEM**  
adaptiv  
innovativ  
automatisch



# LITHIUM BATTERIE

LIT200WP 12,8 V | 200 Ah | 2560 Wh

**Uneingeschränkt nutzbar – auch im Winter !**

**Ultra performance**  
zyklenfeste Spezialbatterie



BMS



Sicherheit



breite  
Temperaturspanne



Long Cycle



schnelle  
Wiederaufladung



Umweltfreundlich



hohe  
Energiedichte



automatisches  
Heizsystem



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Eigenschaften   Vorteile</b> .....	3
<b>Produktbeschreibung</b> .....	4
· Batterie-Management-System	
· Drop-in Lösung – einfacher Austausch	
· Bluetooth-Überwachung	
<b>Produktbeschreibung</b> .....	5
· Anwendung   Effizienz   Ladung	
<b>Technische Daten</b> .....	6-7
· Abmaße Batterie	
· Schaltung   Polausführung	
· Bodenbefestigung	
<b>Leistungsgrafiken</b> .....	8
· Entladeverhalten	
· Temperaturverhalten	
· Ladeverhalten	
· Lebensdauer Vergleich	
<b>Installation</b> .....	9
· Überprüfen   Allgemeines	
· Inbetriebnahme   Einbaubedingung	
· Lagerung   Wartung	
<b>Funktionsbeschreibung Heizsystem</b> ...	10-11
<b>Montage / Zubehör</b> .....	12
<b>Verwendung als Zusatzbatterie</b> .....	13
<b>Laden   Entladen</b> .....	14
<b>Installation mehrerer Batterien</b> .....	15
· Parallelschaltung	
<b>Lithium Power App</b> .....	16
<b>Sicherheitsrichtlinien</b> .....	17
<b>Zertifizierungen</b> .....	18
<b>Kennzeichnungen</b> .....	19

## EIGENSCHAFTEN | VORTEILE

- Lithium-Eisenphosphat (LiFePO<sub>4</sub>): sicherste Lithium-Technologie
- Überwachung über kostenlose Bluetooth-App
- höhere Energiedichte bei bis zu 80% geringerem Gewicht
- 100%ige Ausnutzung der verfügbaren Kapazität bei gleichbleibender Abgabespannung
- bis zu 5000 Zyklen (Lade-Entladevorgänge), d.h. bis 10-mal höhere Lebensdauer
- höherer kontinuierlicherer Entladestrom
- schnelle Wiederaufladung
- mehr als 98 % Ladeeffizienz, bedeutet effektiveres Laden und Nutzung nahezu der gesamten verfügbaren Energie
- eingebauter Schutz gegen Kurzschluss, Über- und Unterspannung
- Adaptiver Zellausgleich
- integriertes BMS (Batterie-Management-System)
- geringe Selbstentladung
- umweltfreundlich mit garantierter Qualität
- einfache Installation, in mehreren Positionen einbaubar
- keine spezielle Ladetechnik erforderlich
- keine Wartung notwendig
- Erhöhung der Kapazität auf bis zu **800Ah = 10,24kWh** in Parallelschaltung (4 x LIT200WP 12,8V) möglich

INNOVATION  
FÜR EINE AUTONOME  
ZUKUNFT



-  LONG CYCLE
-  SICHERHEIT
-  UMWELTFREUNDLICH
-  SCHNELLE WIEDERAUFLADUNG
-  HOHE ENERGIEDICHTE
-  AUTOMATISCHES HEIZSYSTEM

## MEHR ALS POWER

Die „Lithium Power“ Serie garantiert höchste Effizienz Ihres Energiemanagements bei herausragender Qualität und hoher Sicherheit. Sie ist der perfekte Ersatz für herkömmliche Bleisäurebatterien. Sie bietet hervorragende Energiereserven, enorme Gewichtsvorteile und auch bei extremsten Belastungen eine stabile Spannungsversorgung – auch bei extremen Minustemperaturen.

Denn unser neue LIT200WP ist mit einem innovativen Heizsystem ausgestattet. Durch Integration von speziellen Heizmatten erzielen wir eine konstante und gleichmäßige Wärmeverteilung innerhalb der gesamten Batterie. Im Gegensatz zu anderen Technologien werden nicht nur die äußeren Bereiche der Batterie erwärmt, sondern es findet eine homogene Erwärmung statt. Dies schont die LiFePO4 Zellen bestmöglich und gewährleistet eine optimale Ausnutzung der Heizenergie.



### **Integriertes BMS – Batterie-Management-System**

- schützt die Lithiumbatterie vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss
- überwacht die Temperatur
- adaptiver Zellausgleich
- alle IU-geregelten Ladegeräte verwendbar



### **Drop-in Lösung – einfacher Einbau**

- Batterie kann in mehreren Positionen eingebaut werden
- spezielle Halterungen für den unkomplizierten Einbau verfügbar
- keine Änderung der Lade-/Entladestruktur notwendig



### **Batterie immer im Visier mit der Startcraft Bluetooth-App**

- integrierte Bluetooth 4.0 Überwachung
- stets alle wichtigen Batteriedaten auf Android oder Apple iOS Geräten in Echtzeit abrufbar



### **Integriertes vollautomatisches Heizsystem**

- gleichmäßige Erwärmung unter 5°C
- automatische Aktivierung der Ladung bei ausreichender Temperatur
- Ladung bis -30 °C möglich

# FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

## ANWENDUNG

Die „Lithium Power“ ist speziell für den mobilen oder stationären Einsatz mit höchsten Ansprüchen konstruiert, als Antriebs- oder Versorgungsbatterie für Reinigungsgeräte, Rollstühle, Elektro-Boote, Wohnmobile, Solar, GoKarts, Golf Cars, Elektro-Scooter, Modellbau und viele andere Anwendungen.



## EFFIZIENZ

Die „Lithium Power“ bietet Ihnen ein Höchstmaß an Effizienz in ihrem Energiemanagementsystem. Mehr als 98 % der zur Verfügung gestellten Energie kann die Lithium-Batterie sofort speichern. 100%ige Ausnutzung der verfügbaren Kapazität bei gleicher Abgabespannung.



## LADUNG

Die „Lithium Power“ kann bis zu 10-mal schneller geladen werden als herkömmliche Batterien. Bereits vorhandene Ladegeräte und Solarladeregler können einfach weiterverwendet werden. Es ist keine besondere Lithium-Ladetechnik zum Laden dieser Batterie erforderlich.




## TECHNISCHE DATEN

Modell	LIT200WP
Nennkapazität	200 Ah
Energie	2560 Wh
Nennspannung	12,8 V
Länge   Breite   Höhe in mm	350   285   186,5 (+/- 2)
Batterie Management System (BMS)	ja, integriert
Lademethode	IUoU
Ladespannung	max. 14,4V
Ladestrom (kontinuierlich)	max. 150A
Entladestrom (kontinuierlich)	max. 200A
Entladestrom (15 Minuten)	max. 250A
Entladestrom (3 Sekunden)	max. 500A
Lebensdauer	10 Jahre
Zyklenanzahl bei 50% DoD	5000
Zyklenanzahl bei 75% DoD	3500
Gewicht	27,5kg (+/- 2%)
Temperatur während der Entladung	-20°C bis +60°C
Temperatur während der Ladung	-30°C bis +45°C *
Lagerung (winterfest)	bis -20 °C
Verwendbarkeit mehrerer LIT200WP in einem System	ja (siehe ab Seite 15)

## TECHNISCHE DATEN

Schaltung	0
Polausführung	T11   Innengewinde M8
Befestigung	spezielle Halterungen*

\* siehe Seite 12




## LIEFERUMFANG

LIT200WP Batterie	1 x
Produkthandbuch	1 x


## LEISTUNGSGRAFIKEN

### Entladeverhalten bei unterschiedlichen Strömen




- ✓ Konstante Entladungscharakteristik auch bei hohen Strömen

### Temperaturverhalten




- ✓ auch bei hohen Temperaturen volle Ausnutzung der Kapazität

### Ladeverhalten



- ✓ kurze Ladezeiten durch Ausnutzung der gesamten zur Verfügung gestellten Energie

### Lebensdauer Vergleich AGM | GEL | Lithium-Power



- ✓ überlegene Technologie  
10 mal höherer Lebensdauer

\* Entladetiefe

# INSTALLATION

---

## Überprüfen

Nach dem Auspacken bitte die „Lithium Power“ Batterie auf eventuelle äußere Beschädigungen überprüfen. Sollte die Batterie beschädigt sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Verkäufer in Verbindung. Die „Lithium Power“ Batterie nicht installieren oder verwenden, wenn diese beschädigt ist!

## Einbaubedingung

Den Einbauort so auswählen, dass Leitungsverbindungen so kurz wie möglich sind. Achten Sie bei der Wahl des Einbauortes auf ausreichend Abstand zu Wärmequellen. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Beim Einbau der „Lithium Power“ Batterie muss auf einen festen Sitz und gute Verbindung der Polklemmen geachtet werden. Ebenso die sichere Befestigung der Batterie gewährleisten.

**ACHTUNG! Installation durch eine Fachkraft durchführen lassen!**

## Inbetriebnahme

- Achtung! Betreiben Sie die „Lithium Power“ Batterie nur innerhalb ihrer technischen Spezifikationen.
- Laden Sie die LIT200WP vor Verwendung immer vollständig auf, da die Batterie sich, für den Transport und die eventuelle Lagerung, in einem dafür optimalen Ladezustand (ca. 60-70%) befindet.
- Vorsicht! Achten Sie beim Anschließen der „Lithium Power“ Batterie immer auf die korrekte Polarität. Verwenden Sie bei seriellen oder parallelem Anschluss mehrerer Batterien immer Batterien, deren Marke, Typ, Alter, Kapazität und Ladezustand identisch sind.

## Lagerung (Überwinterung)

Die „Lithium Power“ Batterie von allen Geräten abklemmen und die Polabdeckungen anbringen. Lagern Sie die Batterie an einem trockenen Standort. (ideal ca. 20° C) Auf keinem Fall direktem Sonnenlicht aussetzen. Laden Sie die Batterie vor der Lagerung auf einen Ladezustand von ca. 60-70% und überprüfen Sie dies ca. aller 3-4 Monate (ggf. nachladen). (Bei einer Spannung unter 12,5 V umgehend Batterie nachladen.)



**Batteriepole abklemmen oder Batterietrennschalter nutzen!**

## Wartung

Die „Lithium Power“ Batterie ist wartungsfrei. Anschlusspole und Batterieoberfläche sauber halten, Klemmen fest anziehen und leicht einfetten. Laden Sie die Batterie mindestens viermal pro Jahr vollständig auf, um die Kapazität der Batterie zu erhalten und den Ladestatus zu kalibrieren.



**innovatives Heizsystem der Startcraft LIT100WP**

*Genieße deine Freiheit!*



**hoher Wirkungsgrad durch Verwendung spezieller Heizmatten**

**intelligente Positionierung der Heizmatten in der Batterie**

**somit sehr gleichmäßige Wärmeverteilung innerhalb der Batterie**

Die LIT200WP ist mit einem innovativen Heizsystem ausgestattet, dieses regelt vollautomatisch die Vorwärmfunktion der Batterie.

Bei einer Batterie Temperatur unterhalb von 5°C und ausreichenden Ladestrom wird die LIT200WP vorgewärmt, bis eine Batterie Temperatur von max. 10°C erreicht ist.

Anschließend erfolgt die automatische Aktivierung der Ladefunktion. Die gesamte zur Verfügung stehende Energie des Ladegerätes fließt in die Batteriezellen.

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

**unter 5°C bis -10°C – Empfehlung Ladestrom  $\geq 12A$**

### geringer Ladestrom unter 10A

Batterie wird geladen, wenn die adaptive Temperatur Steuerung keine Beeinträchtigung der Zellebensdauer erkennt.

### Ladestrom über 10A

Batterie wird vorgewärmt, es werden zusätzlich bis zu 4A aus der Batterie entnommen, um ein effektives Vorwärmen der Batterie zu gewährleisten.

### Ladestrom über 12A

Batterie wird vorgewärmt, die gesamte Leistung des Ladegerätes wird in die Vorwärmung der Batterie geleitet.

**unter -10°C bis -30°C – Empfehlung Ladestrom  $\geq 15A$**

### Ladestrom unter 12A

Das intelligente BMS System deaktiviert die Ladung der Batterie, eine Vorwärmung der Batterie findet nicht statt, um eine maximale Zellebensdauer zu erreichen.

### Ladestrom über 12A

Heizung ist aktiv, die gesamte Leistung des Ladegerätes wird in die Vorwärmung der Batterie geleitet.

## Hinweis:

Sollte bei Temperaturen unter -10°C ein zu geringer Ladestrom fließen, deaktiviert das intelligente BMS automatisch den Ladevorgang.

In der Startcraft App erscheint die Meldung "Unter-temperatur beim Laden", nach ca. 5 min. prüft das intelligente BMS erneut, ob nun ein ausreichender Ladestrom für eine Vorwärmung der Batterie zur Verfügung steht.



## MONTAGE | ZUBEHÖR

### Standardhaltersatz für horizontalen und vertikalen Einbau

Universelle Halterungen sind optional erhältlich. Mit diesen kann die LIT200WP in zwei verschiedenen Einbauvarianten am Boden des Fahrzeuges befestigt werden.

Die LIT200WP besitzt zur einfachen Montage, in horizontaler und vertikaler Position, integrierte Gewindebohrungen.

**WICHTIG!** Ausschließlich die im optionalen Haltersatz mitgelieferten Schrauben verwenden!

*Beispielmontage für die horizontale und vertikale Befestigung mit dem optional erhältlichen Universalhaltersatz (Artikel-Nr.: HSU-LIT200)  
Parallelschaltung ist möglich! (siehe ab Seite 15)*



### Individuelle und fahrzeugspezifische Haltersätze

Spezielle Befestigungssätze für eine unkomplizierte und schnelle Montage wurden für die gängigsten Reisemobile entwickelt und sind optional erhältlich.

*Beispielsweise die Untersitzmontage in den Fahrzeugen Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Fiat Ducato. (Artikel-Nr.: HSI-LIT200)  
und Mercedes Benz Sprinter (Artikel-Nr.: HSS-LIT200)*



Eine aktuelle Übersicht der Zubehöreile finden Sie unter [startcraft.de](http://startcraft.de) !

## WICHTIGE INFORMATION

### Tipps zur Verwendung als Zusatzbatterie in einem Fahrzeug

Verwenden Sie bei der Nachrüstung immer ein intelligentes Ladetrennrelais (Koppler), welches das höhere Spannungsniveau der Lithium Batterie berücksichtigt, um die Vorteile der LIT200WP Technologie bestens zu nutzen.

Achten Sie bei der Verkabelung auf einen ausreichenden Querschnitt der Leitungen. Denken Sie an die Absicherung der elektrischen Leitung Starterbatterie – Ladetrennrelais – Zusatzbatterie. (mehr Infos unter [www.startcraft.de](http://www.startcraft.de))

**Batterien**

für jedes  
Einsatzgebiet



[info@startcraft.de](mailto:info@startcraft.de) | [startcraft.de](http://startcraft.de) | +49(0)37602 / 67 60 0

## LADEN & ENTLADEN

---

Die „Lithium Power“ ist schnellladefähig und kann somit in sehr geringer Zeit wieder aufgeladen werden. Dies verkürzt die Zeit am Netzanschluss enorm und mindert Ausfall-/Wartezeiten.

Es ist nicht erforderlich, die Lithium Batterie immer komplett aufzuladen, wie dies bei den herkömmlichen Batterien der Fall ist. Lithium-Eisen-Phosphat Batterien haben keinen Memoryeffekt. Die Lebensdauer ist sogar etwas höher, wenn die Batterie nicht immer bis zu 100% aufgeladen wird. Die Ladeschlussspannung kann zwischen 14,1 V und 14,4 V liegen und erfordert kein spezielles, auf den Batterietyp abgestimmtes, Ladegerät (alle IU-geregelten Ladegeräte verwendbar auf richtige Dimensionierung achten, mindestens 1/10 der Nennkapazität der Batterie in Ampere).

Die im Fahrzeug vorhandenen Ladegeräte, Solarladeregler, Lichtmaschinen können ohne Austausch zur Aufladung der Lithiumbatterie verwendet werden. Gegebenenfalls auf LiFePO4 Kennlinie umstellen.

### Hinweise

1. Überschreiten Sie nie den maximal zulässigen Ladestrom.
2. Überschreiten Sie nie die maximal zulässige Ladespannung.
3. Verwenden Sie die Batterie nur im zulässigen Temperaturbereich.
4. Verwenden Sie nur Ladegeräte mit IUoU-Kennlinie. Bitte beachten Sie die Hinweise des Ladegeräteherstellers.
5. Das Ladegerät erst nach dem Anschließen an die Batterie einschalten. Nach dem Laden zuerst das Ladegerät ausschalten und dann die Batterie vom Ladegerät trennen.
6. Sollte die Batterie während des Lade-/ Entladevorganges sehr heiß werden, unterbrechen Sie den Vorgang, lassen Sie die Batterie abkühlen, bevor der Prozess fortgesetzt wird.
8. **RESET** – Wollen Sie Ihre Batterie komplett resetten, bitte einmal vollständig entladen, bis das BMS abschaltet. Anschließend die Batterie wieder voll Laden. Alle Werte der Batterie sind neu kalibriert. Bluetooth Modul ist ebenso neu gestartet.

---

## BATTERIEAUSGLEICH

---

Das innovative Batterie-Management-System (BMS) gleicht das Level der einzelnen Lithiumzellen bei Notwendigkeit wieder aus. Dieser Zellausgleich erfolgt vollkommen automatisch.

## INSTALLATION MEHERER BATTERIEN

Die innovative Technologie der LIT200WP erlaubt es mehr Batterien miteinander zu verschalten. Bitte beachten Sie immer alle Hinweise des Handbuchs, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### Hinweise

- Die zu verbindenden Batterien müssen immer den gleichen Ladezustand besitzen. Alle Batterien vor der Installation vollständig aufladen.
- Die Verbindungskabel zwischen den Batterien müssen immer die gleiche Länge (so kurz wie möglich) und den gleichen Querschnitt (min. 25mm<sup>2</sup> CU) haben.
- Sehr wichtig für eine ordnungsgemäße Funktionalität des Batteriesystems ist der richtige Anschlusspunkt der Verbraucher und Ladeeinrichtungen.
- Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Anschlussrichtlinien.

### Parallelschaltung: Maximal 4 Stück LIT200WP

2 x LIT200WP - 12V Erhöhung der Kapazität auf 400Ah = 5120Wh = 5,12kWh




*Sollten Sie andere Verschaltungskombinationen benötigen, bitte kontaktieren Sie uns!*

*Mail: [technik.lithium@startcraft.de](mailto:technik.lithium@startcraft.de)*

3 x LIT200WP - 12V Erhöhung der Kapazität auf 600Ah = 7680Wh = 7,68kWh



4 x LIT200WP - 12V Erhöhung der Kapazität auf 800Ah = 10240Wh = 10,24kWh



## LITHIUM POWER APP ANLEITUNG

Die vollständige Bedienungsanleitung der Lithium Power App finden Sie als PDF-Datei in unserem Downloadbereich. Einfach QR-Code scannen [<https://startcraft.de/downloads/app/>] und Anleitung herunterladen.

DOWNLOAD PDF



- Handy/Tablet benötigt Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy)
- Erfordert Android 4.3 +
- Aktive Entfernung <5,0 m



- Unterstützung Apple-Geräte
- Erfordert iOS6.0 +
- Aktive Entfernung <5,0 m

## TIPPS

1. Verwenden Sie immer die neuste Version der App.
2. Falls keine Verbindung zur Batterie aufgebaut werden kann, prüfen Sie den Ladezustand! Gegebenfalls Batterie nachladen (siehe Kapitel Laden & Entladen).
3. Um eine neue Bluetooth Verbindung aufzubauen, immer erst die bestehende Verbindung trennen (App beenden).
4. Aktivieren Sie die Standortfreigabe für die Startcraft-App und für Ihr Smartphone.

# SICHERHEITSRICHTLINIEN

---

## Allgemeines

- Verbinden Sie niemals Plus- und Minuspol der Batterie direkt miteinander.
- Öffnen Sie die „Lithium Power“ Batterie nicht.
- Vermeiden Sie Gewalteinwirkung durch Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen, Schneiden, Reißen, Deformieren usw. und bohren Sie niemals in das Batteriegehäuse.
- Vor Hitzeeinwirkung schützen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die „Lithium Power“ Batterie stets sauber und trocken ist.
- Beachten Sie die Plus (+) und Minus (-) Markierungen auf der „Lithium Power“ Batterie und folglich auf die korrekte Polung der angeschlossenen Geräte. Bei Nichtbeachtung entstehen irreparable Schäden.
- Verwenden Sie keine Batterien von unterschiedlichen Herstellern, Kapazitäten, Größen oder Typen in einem System.
- Verwenden Sie immer das passende Ladegerät und beachten Sie die Anweisungen im Handbuch.
- Trennen Sie die „Lithium Power“ Batterie von allen Verbrauchern, wenn diese über einen längeren Zeitraum nicht benötigt wird.

# EUROPÄISCHE KONFORMITÄT

---



CE Kennzeichnung

Die Lithiumbatterie wurde vom Hersteller auf Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz geprüft und erfüllt alle EU-weiten Anforderungen.

## ENTSORGUNG

---



Entsorgen Sie die Batterie gemäß den lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Vorschriften. Batterien können dem Verkäufer an einer seiner Verkaufsstellen oder an Sammelstellen des gemeinsamen Rücknahmesystems unentgeltlich zurückgegeben werden.

## TRANSPORT

---



Gefahrgutvorschrift: Klasse 9 - UN 3480

Beachten Sie vor dem Transport von Lithium Eisenphosphat-Batterien alle notwendigen nationalen und internationalen Vorschriften. Beschädigte oder verbrauchte Batterien zu transportieren kann unter Umständen eingeschränkt oder verboten sein.



UN38.3 zertifiziert

Lithiumbatterien müssen einer strengen Reihe von Tests unterzogen werden, um UN38.3 zu erfüllen. Somit wird ein sicherer Transport gewährleistet.

## KENNZEICHNUNGEN

Auf Ihrer „Lithium Power“ Batterie finden Sie verschiedene Kennzeichnungen und Sicherheitssymbole. Diese Symbole sind im Folgenden dargestellt und erläutert.

Bitte entfernen Sie diese Kennzeichnungen niemals und beachten Sie sie!

	Für den sicheren Gebrauch Anweisungen unbedingt Folge leisten. Hinweise auf der Batterie, in der Gebrauchsanweisung und in der Fahrzeugbetriebsanleitung befolgen.
	Augenschutz tragen.
	Verätzungsgefahr
	Explosionsgefahr
	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und Kurzschlüsse vermeiden.
	Kinder von Batterie fernhalten.
	Entsorgen Sie die Lithium Power Batterie gemäß den lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Vorschriften. Batterien können an den Verkäufer zurückgegeben werden. Nicht mit anderen (Industrie-)Abfällen mischen.
	Dieses Produkt oder Teile dieses Produktes können recycelt werden

## SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN?



**Startcraft Batterien  
Dörfelt GmbH**

Lengenfelder Straße 60

08107 Kirchberg

Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0

Fax: +49(0)37602 / 67 60 29

E-Mail: [info@startcraft.de](mailto:info@startcraft.de)

Website: [startcraft.de](http://startcraft.de)

Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Die aktuellste Version des Handbuchs finden Sie auf unserer Website unter <https://startcraft.de/downloads/downloads-lithium-power/>

